

SPEEDBOX DUO SET



Driver de montaje mural para el **control de dos electrobombas con variador de frecuencia**.

Bombas trifásicas controladas por un variador INVERTER.

La alimentación eléctrica del dispositivo es trifásica 400V.

El aparato hace trabajar en cascada y en alternancia ambas bombas.

Una bomba trabaja a velocidad fija y otra a velocidad variable.

CONTROL DE DOS BOMBAS CON UN VARIADOR. ALTERNANCIA EN CADA CICLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Un variador de frecuencia para el control y la gestión de dos electrobombas.
- **Función ART:** Rearme automático después de una interrupción de la corriente eléctrica, el sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
- Contacto conmutado libre de potencial para monitorizar las alarmas originadas.
- Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración.
- Refrigeración forzada.
- Panel de control con pantalla.
- **Función STC:** cuando la temperatura de la placa electrónica supera los 85°C disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba, disminuyendo la generación de calor, pero manteniendo el suministro de agua.
- Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según pedido con entrada 4-20 mA.
- Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
- Registro de alarmas, información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas.
- Registro de control sobre: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMENTACIÓN (V)	TENSIÓN BOMBA (V)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)	DIMENSIONES (mm)	PESO (Kg)
0605085456	SPEEDBOX DUO SET	3 – 400	3 – 400	9	186 x 173 x 344	4,6